

FZA-B-S, der bidirektionale Multifunktionsender

Kurzdaten

- ✱ 5.000 Kanäle
- ✱ min. 600 m Reichweite
- ✱ großes Grafikdisplay
- ✱ lange Betriebsdauer
- ✱ Wartezeit zwischen zwei Zündungen nur 300 ms
- ✱ Sendefrequenzen von 433,875-434,65 MHz, Schmalbandbetrieb

Abbildungweitere Gerätemerkmale

- ✱ sehr kompakte Bauform, H x B x T: 56 x 210 x 193 mm
- ✱ Gehäuse aus stabilen Universal-Aluminiumprofilen
- ✱ beleuchtetes, großes Grafikdisplay mit Berührungsfunktion
- ✱ Steuerung fast ausschließlich über den Bildschirm
- ✱ sehr übersichtliche Bedienung + unkomplizierte Bedienung
- ✱ bidirektionaler Betrieb möglich, Kompatibilitätsmodus zur unidirektionalen Variante
- ✱ Fernabfrage und Anzeige aller wichtigen Empfängerdaten
- ✱ kompatibel zu allen anderen Geräten (auch zu unidirektionalen Komponenten)
- ✱ Schwanenhalslampe zur Arbeitsplatzbeleuchtung
- ✱ Akkuüberwachung und Laderegulierung integriert
- ✱ viele nützliche Zusatzfunktionen über den reinen Zündbetrieb hinaus
- ✱ hochwertige Elektronik und Funkkomponenten, anmelde- und gebührenfrei
- ✱ anlagenspezifisches Datenmuster, eine Auslösung fremder Anlagen ist somit unmöglich
- ✱ Übertragungssicherheit: 32 Bit Prüfsumme + zusätzliche interne Kontrollabfragen
- ✱ Not-aus-Funktion: Verlassen des Zündmodus deaktiviert alle Zündausgänge (auch im Stepbetrieb)
- ✱ Feuerwerkstimer (Anzeige der seit dem 1. Schuss vergangenen Zeit) + Δt -Anzeige zwischen zwei Abschüssen
- ✱ optionale Erweiterungen:
 - ✱ Auto-Feuer-Funktion (AFF),
 - ✱ DMX-Ansteuerung
 - ✱ SMPTE-Timecode
 - ✱ externer Programmspeicher (Smart-Card, SD-Card)
 - ✱ viele Schnittstellen (RS232, RS485, I²C, USB)
 - ✱ externe Zündauslösung
 - ✱ zusätzlich zur Funkstrecke ist Kabelbetrieb möglich