

FZA-B-ST, der bidirektionale Mini-Taschen-Sender

Kurzdaten

- 🔦 999 Zündausgänge
- 🔦 min. 500m Reichweite
- 🔦 fünf Schnellfeuertasten
- 🔦 gegen Nässe und Schmutz geschützte Bedienelemente
- 🔦 Wartezeit zwischen zwei Zündungen nur 200 ms
- 🔦 Sendefrequenzen von 433,875-434,65 MHz, Schmalbandbetrieb

Abbildungweitere Gerätemerkmale

- 🔦 sehr kompakte Bauform, H x B x T: 42 x 72 x 170mm, mobile Einsatzmöglichkeit
- 🔦 beleuchtetes 3-zeiliges Volltextdisplay
- 🔦 übersichtliches Bedienfeld + unkomplizierte Bedienung
- 🔦 bidirektionaler Betrieb möglich, Kompatibilitätsmodus zur unidirektionalen Variante
- 🔦 Fernabfrage und Anzeige aller wichtigen Empfängerdaten (Anzünderwiderstand, Störsignal, Reichweite, Akkuladung, Zündspannung)
- 🔦 schnelle Zündkanaleinstellung durch spezielle Programmierhilfen
- 🔦 Geräteparameter im standby-Betrieb ablesbar
- 🔦 fünf Schnellfeuertasten zum direkten Zugriff auf frei programmierbare Kanäle
- 🔦 Akkuspannungsüberwachung und Laderegelung integriert
- 🔦 hochwertige Elektronik und Funkkomponenten, anmelde- und gebührenfrei
- 🔦 anlagenspezifisches Datenmuster, eine Auslösung fremder Anlagen ist somit unmöglich
- 🔦 Übertragungssicherheit: 32 Bit Prüfsumme + zusätzliche interne Kontrollabfragen
- 🔦 Not-aus-Funktion: Verlassen des Zündmodus deaktiviert alle Zündausgänge (auch im Stepbetrieb)
- 🔦 Feuerwerkstimer (Anzeige der seit dem 1. Schuss vergangenen Zeit) + Δt -Anzeige zwischen zwei Abschüssen
- 🔦 Gehäuse aus stabilen Universal-Aluminiumprofilen
- 🔦 optionale Erweiterungen:
 - 🔦 Auto-Feuer-Funktion (AFF), Zeitauflösung 1/10 s, manuelle Eingriffsmöglichkeiten: Halt (Stopp des autom. Ablaufs), Kanal vor (zündet den nächsten Kanal sofort), Pause (Stopp des autom. Ablaufs + Pause der Musikwiedergabe FZA-E-A)

Detailinformationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.