

Datenübersicht ignis-Empfänger (bidirektional)

	FZA-B-E1	FZA-B-E-S		FZA-B-E-T	FZA-B-E-SFX	FZA-B-E-UHV	FZA-B-E-A	FZA-FM
			Temperatur					Funkmodem
Abmessungen H x B x T [mm]	42x72x96	56x103x397		24x79x129	19x58x39	56x103x230	56x103x230	42x72x96
Ausgänge	1	10/100	Luftfeuchte	5	4/16	1		
Zündspannung	27V	12V	Wolkengrenze	27V	16V	380V variabel		
Grenzwiderstand A-/U-Anzünder[Ω]	75/18	15/9	Taupunkt	20/5	5/1	475/253		
Dauerstromfähig		☺	Vollfarb-LED					
Volltextdisplay		☺	Vollfarbdisplay	☺	☺	☺	☺	☺
Beleuchtetes Display		☺	Def. Grenzwid.			☺	☺	☺
Akkuüberwachung	☺	☺		☺	☺	☺	☺	USB
Störsignaldetektion	☺	☺		☺	☺	☺	☺	
Reichweitentestfunktion	☺	☺		☺	☺	☺	☺	
Anzündertest	☺	☺		☺	☺	☺		
Widerstandsmessung	☺	☺		☺	☺	☺		
Anzeige der Betriebsparameter	☺	☺		☺	☺	☺	☺	☺
Variable Zündpulslänge		☺						
Stepfunktion	☺	☺		☺	☺	☺		
Indiv. Kanal(fern)programmierung	☺	☺		☺	☺	☺	☺	
Externe Outputmodule		☺			☺	☺		
Kabelbetrieb möglich		☺				☺	☺	
Not-aus-Funktion	☺	☺		☺	☺	☺	☺	
Fernabschaltung	☺	☺		☺	☺	☺	☺	
Audiozündung		☺		☺				